

TRA100



Presencia y accesos
Con tarjeta RFID



www.grupocayp.es

CARACTERISTICAS

- Modo de operación: tarjeta de proximidad.
- Incorpora puerto USB para descarga de fichajes.
- Funcionamiento autónomo o con PC: no necesita estar conectado a PC para fichar.
- Para el control de accesos, el terminal TRA100 puede completarse con las aplicaciones ZKTime Lite-EU, ZKTime Pro-EU y ZKTime Enterprise.
- Relé para apertura de puerta.
- Comunicación ethernet
- SDK: Entorno de desarrollo para que el propio cliente desarrolle sus aplicaciones.
- Permite integrarse fácilmente en cualquier aplicación gracias al programa Extractor que extrae la información contenida en el terminal en formato de texto plano.

APLICACIONES



Grupo CAYP

c/ Zaragoza, 12 D – 41440 Lora del Río (Sevilla)

Tel.: 954 025 376

comercial@grupocayp.es

TRA100

Presencia y accesos
con tarjeta RFID



www.grupocayp.es

EXPECIFICACIONES

Capacidad tarjetas	30.000
Fichajes sin descargar	50.000
Lector proximidad	EM. Opcional: Mifare, HID
Temperatura	0°C - 45°C
Humedad	20% - 80%
Dimensiones	153x95.5x35.5mm
Peso	0,7 kg
Display y teclado	NO
Ethernet	SI
Comunicación USB	NO

Grupo CAYP

c/ Zaragoza, 12 D – 41440 Lora del Río (Sevilla)

Tel.: 954 025 376

comercial@grupocayp.es