

TRA400

Presencia y accesos con tarjeta RFID



www.grupocayp.es

CARACTERISTICAS

- Distintos modos de operación: tarjeta de proximidad y password. El modo de fichaje es configurable por el administrador.
- Incorpora puerto USB para descarga de fichajes.
- Funcionamiento autónomo o con PC: no necesita estar conectado a PC para fichar.
- Admite la introducción incidencias .
- Para el control de presencia, el terminal TRA400A puede completarse con las aplicaciones ZKTime Lite-EU, ZKTime Pro-EU y ZKTime Enterprise.
- SDK: Entorno de desarrollo para que el propio cliente desarrolle sus aplicaciones.
- Permite integrarse fácilmente en cualquier aplicación gracias al programa Extractor que extrae la información contenida en el terminal en formato de texto plano.

APLICACIONES



Grupo CAYP

c/ Zaragoza, 12 D – 41440 Lora del Río (Sevilla)

Tel.: 954 025 376

comercial@grupocayp.es

TRA400

Presencia y accesos
con tarjeta RFID



www.grupocayp.es

EXPECIFICACIONES

Capacidad tarjetas	10.000	Ethernet	SI
Fichajes sin descargar	100.000	Comunicación USB	NO
Lector proximidad	EM	Puerto USB	descarga de fichajes
Lector prox. opcional	Mifare, HID (Opcional)	Relé	Si: puerta o sirena
Temperatura	0°C - 45°C	Wiegand	IN/OUT
Humedad	20% - 80%	Antipassback	SI
Dimensiones	129,5x95x48,5 mm	Zonas y grupos	SI
Peso	0,7 kg	Incidencias	Hasta 9.999
Display	B/N LCD líneas	Alimentación	12V
Teclado	16 teclas		

Grupo CAYP

c/ Zaragoza, 12 D – 41440 Lora del Río (Sevilla)

Tel.: 954 025 376

comercial@grupocayp.es